

Interruptor de parede elétrico VELUX KLI 311



Opere convenientemente as suas janelas de sótão VELUX elétricas ou a energia solar com o interruptor de parede KLI 311. Todos os nossos interruptores de parede têm a funcionalidade de abrir/parar/fechar e permitem agrupar vários do mesmo tipo de produtos num único interruptor.

- Desfrute do controlo intuitivo dos seus motores de janelas elétricos VELUX.
- Opere rápida e convenientemente até 200 produtos elétricos ou solares VELUX do mesmo tipo simultaneamente.
- Place the wireless wall switch anywhere in your room using the convenient wall mount.

Technical information

Interruptor de parede elétrico VELUX KLI 311

Material and colour

ABS (plástico), branco (NCS S 1000-N)
O interruptor de parede KLI 311 mostra um ícone no canto superior esquerdo indicando o tipo de produto que opera (janelas de telhado a energia solar e elétricas). Cor do ícone: cinzento (NCS S 5500-N).

Size and weight description

Produto incluindo embalagem: 235 x 153 x 48 mm (L x A x P).
Peso: 0,224 kg
Interruptor de parede: 82 x 82 x 17 mm (L x A x P).
Peso: 0,125 kg.

Installation and use

O interruptor de parede é apenas para uso interior; temperatura ambiente mínima de 5 °C e temperatura ambiente máxima de 45 °C.
Pode ser utilizado num ambiente seco ou húmido (como uma sala de estar ou uma casa de banho).
Gama de radiofrequências: alcance de 300 m em campo aberto. Dependendo da construção do edifício, o alcance interior é de aproximadamente 30 m.

Power consumption

2 x pilhas alcalinas AAA (1,5 V)
Tempo esperado de vida da bateria: até 1 ano

Compatibility

O interruptor de parede KLI 311 é baseado na tecnologia de radiofrequência (RF) e os sinais são transmitidos na faixa de 868 MHz.
O interruptor de parede é compatível com produtos com o logótipo io-homecontrol® e pode ser utilizado com janelas de telhado VELUX elétricas e a energia solar e motores de janelas.

Connection

Ligação VELUX io-homecontrol® de 868 MHz